

BECO Terminal Box

Die BECO Terminal Box macht aus jedem VGA-kompatiblen Monitor (CRT oder TFT) ein Anzeigeterminal mit VT52 und VT100 Funktionen.

Zusätzlich beinhaltet die Terminal-Box Funktionen zur Graphikausgabe und Farbgestaltung.

Die BECO Terminal Box kann alte nicht mehr erhältliche und überbeuerte Terminals ersetzen.



Funktionen

Auflösungen	640 x 480; 800 x 600 und 1024 x 768 Pixel
Emulationen	VT52 und VT 100, andere auf Anfrage
Befehlssatz	Textausgabe, Linien, Rechtecke, Kreise, Ellipsen, programmierbare Cursor etc.
Farben	aus einer Palette von 262 144 Farben werden 256 Farben unterstützt
Fonts	8 horizontal und vertikal zoombare Fonts
Bitmaps	benutzerdefinierte Bitmaps können ausgegeben werden
Makros	Steuersequenzen können zu Makros zusammengefaßt werden
Speicher	EEPROM Speicher für Set-Up Daten, Makros und Bitmaps
Tastatur	PC/AT Tastatur-Anschluß (optional)

Technische Daten

Abmessungen	B x H x T 230 mm x 165 mm x 35 mm
Stromversorgung	+ 9V bis +18V DC, andere auf Anfrage
Stromverbrauch	600 mA, typ.
Host-Schnittstelle	RS 232, 9-poliger Sub-D
Monitor-Schnittstelle	Standard VGA, 15-poliger high-density Sub-D
Baudraten	2400 Baud bis 115 200 Baud